IQ8Alarm Plus Kombi Sprachsignalgeb. EN54-3/-23, Gehäuse/Blitz: rot/weiß

Artikelnummer	807372RW
EAN	807372RW
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	7 - 8 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Abmessungen: Ø: 112 mm T: 78 mm
- Art des Schutzes: IP 43 *2
- Belastungsfaktor Optik: 3 *1 ... 7,9
- Farbe: rot, ähnlich RAL 3020
- Farbe blinken: weiß
- Gehäuse: Polycarbonat-Kunststoff
- Gewicht: ca. 300 g (mit Sockel)
- Lastfaktor Akustik: 4

361,36 € netto · zzgl. USt.

430,02 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/IQ8Alarm-Plus-Kombi-Sprachsignalgeb-EN54-3-23-Gehaeuse-Blitz-rot-weiss

Beschreibung

ESSER IQ8Alarm Plus/FSpSo Optischer Alarmgeber mit Ton/Sprache, rot/weiß

Sorgen Sie für maximale Sicherheit mit dem IQ8Alarm Plus/FSpSo, dem intelligenten Kombi-Signalgeber für unüberhörbare und unübersehbare Warnungen. Dieses nach EN 54-3 & EN 54-23 zertifizierte Gerät kombiniert laute Signaltöne (bis 90 dB) und klare Sprachdurchsagen mit einem hellen, weißen Lichtblitz für eine umfassende Alarmierung. Dank der flexiblen Programmierung von Lautstärke, Signaltönen und optischem Signalbereich lässt sich das Gerät perfekt an jede Umgebung anpassen und sorgt für zuverlässigen Schutz, wenn es darauf ankommt.

Produkteigenschaften & Technische Details

- **Artikelnummer:** 807372RW
- **SKU:** 807372rw
- **Produkt-UID:** 300000460
- **Lagertemperatur:** -25 °C ... 75 °C
- **Häufigkeit des Blitzes:** 0,5 Hz *1 /1 Hz
- **Leistungserklärung:** DoP-21431171215
- **Gewicht:** ca. 300 g (mit Sockel)
- **Anschlussklemme:** max. 1,5 mm² (AWG 30-14)
- **Abmessungen:** Ø: 112 mm T: 78 mm
- **Betriebsspannung:** 14 ... 42 V DC (über Stromschleife)
- **Art des Schutzes:** IP 43 *2
- **Ruhestrom @ FACP-Batterie:** ca. 300 µA @ 42 V
- **Farbe blinken:** weiß
- **Montage:** Wand
- **Luftfeuchtigkeit:** < 95 % (nicht kondensierend)
- **Schallpegel:** 90 db(A) +/- 2 dB @ 1 m / @ 90° / @ DIN-Ton, für Sprache und Ton
- **Temperatur in der Umgebung:** -10 °C ... 55 °C
- **Spezifikation:** EN 54-3: 2001 / A1: 2002 / A2 : 2006 / -17: 2005
- **Farbe:** rot, ähnlich RAL 3020
- **Belastungsfaktor Optik:** 3 *1 ... 7,9
- **Lastfaktor Akustik:** 4
- **Ruhestrom bei 19 V DC:** 55
- **Lichtstärke:** ca. 6,6 cd rms *1 / max. 17 cd rms @ W-3,6-8
- **Gehäuse:** Polycarbonat-Kunststoff
- **Lastfaktor gesamt:** 7 *1 ... 11,9
- **Signalbereich:** W-2,4-5 / 60 m³ *1(Werk) ... W-3,6-8 / 230 m³

Lieferumfang & Zubehör

- 1x Optischer Alarmgeber mit Ton/Sprache
- IP-Sockel (Mit seitlicher Kabeleinführung und Wetterschutz)

Hinweis: Produktbilder können abweichen; Farbunterschiede sind möglich. Zubehör und Dekoration sind, sofern nicht angegeben, nicht im Lieferumfang enthalten. Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und dienen ausschließlich der Darstellung und Beschreibung der Produkte.

Produktbezogene Warn- und Sicherheitshinweise

Dieses Produkt wurde gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) sowie auf Grundlage einer sorgfältigen Risikoanalyse geprüft. Sofern für dieses Produkt zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Informationen erforderlich sind, haben wir diese in der Produktbeschreibung hinterlegt. Andernfalls erfüllt das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sämtliche Sicherheitsanforderungen und benötigt daher keine spezielle Kennzeichnung nach GPSR oder anderen geltenden Vorschriften.

Alle sicherheitsrelevanten Informationen werden von uns regelmäßig überprüft, aktualisiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben ergänzt.

Bei Fragen oder weiterführenden Informationen können Sie sich gerne per E-Mail an uns oder direkt an den Hersteller wenden (Kontaktdaten siehe Artikelbeschreibung).

Allgemeine Sicherheitshinweise

- **GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS:** Installation, Programmierung und Wartung dürfen ausschließlich von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal gemäß den geltenden nationalen Vorschriften (z.B. VDE 0833) durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten am Gerät ist die Stromschleife spannungsfrei zu schalten.
- **GEFAHR VON GEHÖRSCHÄDEN:** Der Signalgeber erzeugt einen sehr lauten Ton (bis zu 90 dB). Halten Sie bei Funktionstests und Wartungsarbeiten einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein oder verwenden Sie einen geeigneten Gehörschutz.
- **WARNUNG – FOTOSENSITIVE EPILEPSIE:** Das helle, blinkende Licht kann bei Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie Anfälle auslösen. Stellen Sie sicher, dass entsprechende Warnhinweise im Gebäude angebracht sind.
- **LEBENSGEFAHR BEI FUNKTIONSAUSFALL:** Dieses Gerät ist ein wesentlicher Bestandteil einer lebensrettenden Brandmeldeanlage. Jede Manipulation, Beschädigung oder unsachgemäße Behandlung kann die Schutzfunktion beeinträchtigen und im Notfall zu schweren Personen- und Sachschäden führen.

Anleitung für die sichere Verwendung

- **IM ALARMFALL:** Wenn der akustische Alarm ertönt und/oder das optische Signal blinkt, handelt es sich um einen Notfall. Verlassen Sie das Gebäude sofort und ruhig über die gekennzeichneten Fluchtwege.
- **SPRACHDURCHSAGEN BEACHTEN:** Befolgen Sie umgehend alle Anweisungen, die über die Sprachdurchsagen gegeben werden.
- **ANWEISUNGEN FOLGEN:** Befolgen Sie die Anweisungen von Evakuierungshelfern, Sicherheitskräften oder der Feuerwehr.
- **NICHT ZURÜCKKEHREN:** Betreten Sie das Gebäude erst wieder, nachdem die zuständigen Behörden (z.B. die Feuerwehr) es offiziell freigegeben haben.
- **FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT SICHERSTELLEN:** Melden Sie jede sichtbare Beschädigung oder Fehlfunktion des Geräts unverzüglich dem Gebäudebetreiber oder dem zuständigen Sicherheitsdienst.

Warnhinweise zu vorhersehbarem Missbrauch

- **NICHT ABDECKEN ODER BLOCKIEREN:** Decken Sie den Signalgeber niemals ab, übermalen oder bekleben Sie ihn nicht. Stellen Sie keine Möbel, Pflanzen oder andere Gegenstände davor, die die Ausbreitung des Schalls oder die Sichtbarkeit des Lichts behindern könnten.
- **KEINE MODIFIKATIONEN VORNEHMEN:** Führen Sie keinerlei technische Veränderungen, Umbauten oder Reparaturversuche am Gerät durch. Dies führt zum Erlöschen der Zulassung (EN 54), der Garantie und kann die Funktionstüchtigkeit gefährden.
- **NICHT AUSSERHALB DER SPEZIFIKATIONEN BETREIBEN:** Betreiben Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die die technischen Spezifikationen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Schutzart IP43) überschreiten. Das Gerät ist nicht für den Einsatz im Freien oder in Nassbereichen geeignet.

- **NICHT ZWECKENTFREMDEN:** Verwenden Sie das Gerät ausschließlich als Signalgeber innerhalb einer bestimmungsgemäß installierten Brandmeldeanlage. Jede andere Verwendung, z.B. als Pausensignal oder Türklingel, ist unzulässig.
- **NICHT DEMONTIEREN ODER TRENNEN:** Trennen Sie das Gerät nicht von seinem Sockel oder der Stromversorgung. Dies löst in der Regel eine Störungsmeldung an der Brandmelderzentrale aus und beeinträchtigt die Sicherheit.

Wartung und Entsorgung

- **REINIGUNG:** Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts bei Bedarf vorsichtig mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel, da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen können.
- **WARTUNG:** Die regelmäßige Inspektion, Wartung und Prüfung des Signalgebers muss gemäß den nationalen Normen und Vorschriften für Brandmeldeanlagen (z.B. DIN 14675) durch eine zertifizierte Fachfirma erfolgen. Die Funktionsfähigkeit ist in den vorgeschriebenen Intervallen zu überprüfen.
- **ENTSORGUNG (WEEE-RICHTLINIE):** Dieses Produkt ist ein Elektro- und Elektronikgerät und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht, indem Sie es an einer offiziellen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben. Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur umweltgerechten Entsorgung.

Produktmerkmale

Abmessungen	Ø: 112 mm T: 78 mm
Anschlussklemme	max. 1,5 mm² (AWG 30-14)
Art des Schutzes	IP 43 *2
Artikelnummer	807372RW
Belastungsfaktor Optik	3 *1 ... 7,9
Betriebsspannung	14 ... 42 V DC (über Stromschleife)
Farbe	rot, ähnlich RAL 3020
Farbe blinken	weiß
Gehäuse	Polycarbonat-Kunststoff
Gewicht	ca. 300 g (mit Sockel)
Häufigkeit des Blitzes	0,5 Hz *1 /1 Hz
Lagertemperatur	-25 °C ... 75 °C
Lastfaktor Akustik	4
Lastfaktor gesamt	7 *1 ... 11,9
Leistungserklärung	DoP-21431171215

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Lichtstärke	ca. 6,6 cd rms *1 / max. 17 cd rms @ W-3,6-8
Luftfeuchtigkeit	< 95 % (nicht kondensierend)
Montage	Wand
Produkt-UID	300000460
Ruhestrom @ FACP-Batterie	ca. 300 µA @ 42 V
Ruhestrom bei 19 V DC	55
SKU	807372rw
Schallpegel	90 db(A) +/- 2 dB @ 1 m / @ 90° / @ DIN-Ton, für Sprache und Ton
Signalbereich	W-2,4-5 / 60 m³ *1(Werk) ... W-3,6-8 / 230 m³
Spezifikation	EN 54-3: 2001 / A1: 2002 / A2 : 2006 / -17: 2005
Temperatur in der Umgebung	-10 °C ... 55 °C

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 23.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.