Anzeige- u. Bedienfeld z. Montage in 19" Frontrahmen

Artikelnummer	FX808324.19
EAN	FX808324.19
Hersteller	ESSER by Honeywell
Lieferzeit	2 - 3 Werktage

AUF EINEN BLICK

- Art des Schutzes: IP 30
- Auflösung: 320 x 240 Pixel
- Betriebsspannung: 24
- Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035
- Gewicht: Ca. 1 kg
- Ruhestrom: ca. 156 mA

1.683,91 € netto · zzgl. USt.

2.003,86 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Anzeige-u-Bedienfeld-z-Montage-in-19-Frontrahmen

Beschreibung

Diese 7 HE Anzeige- und Bedieneinheit für den Rackeinbau bietet eine intuitive und sichere Steuerung Ihrer Brandmeldeanlage. Dank des 5,7-Zoll-Displays im neigbaren Rahmen, der berührungsempfindlichen kapazitiven Tastatur und frei programmierbaren Funktionstasten haben Sie jederzeit die volle Kontrolle – unterstützt durch ein intelligentes Nachtdesign und zugriffsgeschützte Bedienebenen.

Produktmerkmale

Abmessungen	B: 450 mm H: 320 mm T: 30 mm
Art des Schutzes	IP 30
Artikelnummer	FX808324.19
Auflösung	320 x 240 Pixel
Betriebsspannung	24

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Farbige Frontplatte	schwarz, ähnlich RAL9005
Gewicht	Ca. 1 kg
Luftfeuchtigkeit	< 95 % (nicht kondensierend)
Produkt-UID	300000085
Ruhestrom	ca. 156 mA
SKU	fx80832419
Temperatur in der Umgebung	-5 °C ... 45 °C

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de

Preise vom 24.11.2026 für Ihre Kundengruppe · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.