Verstärker 4XDPS1200

Artikelnummer	585033
Hersteller	Honeywell
Lieferzeit	8 - 9 Werktage

4.900,32 € netto · zzgl. USt.

5.831,38 € brutto (inkl. 19 % USt.)

Preise vom 22.11.2026 für Ihre Kundengruppe

ARTIKEL IM SHOP
https://www.intersince-brandmeldetechnik.de/Verstaerker-4XDPS1200

Beschreibung

4 Kanal Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem VARIODYN ONE zum Anschluss an den Intelligent Network Controller INC. Der Leistungsverstärker 4XDPS1200 verfügt über die neuartige Power- Sharing-Technologie mit einer maximalen Ausgangsleistung von 500 W pro Kanal und einer Gesamtleistung von 1200 W Gerät. Vier Verstärkerkanäle pro Verstärker. Inklusive Power Save Mode. Jeder Verstärkerkanal kann zur Havarie genutzt werden. Dynamische Leistungsverteilung pro Verstärkerkanal Der 4XDPS1200 ist in der EN54-16 Zulassung des VARIODYN ONE enthalten. Technische Daten: Stromversorgung: AC 230 V 50/60 Hz Backup-Stromversorgung: 21,5 V DC – 28,8 V DC Nennleistung pro Kanal: 500W Max. Ausgangsleistung pro Gerät: 1200W Ausgangsspannung (Linie): 100V Frequenzbereich: 20Hz – 22 kHz Eingangspegel: 0 dB Eingangswiderstand: 20k Ohm Signal- Rauschabstand: >= 97 dB(A) Kanaltrennung: >=83 dB Klirrfaktor: <= 0,05% Wirkungsgrad: >= 80% Relative Luftfeuchte <93%, nicht kondensierend Betriebstemperatur -5 °C ... +55 °C Lagertemperatur -10 °C ... +55 °C Abmessungen(B x H x T) 483 x 88 x 390 mm Gewicht: 14.5 kg

Intersince GmbH
Wendelsteinstraße 31
84508 Burgkirchen
Deutschland

Marco Rossau
USt-IdNr. DE352814336

Tel. +49 (0) 8679 / 984969-0
info@intersince.de
www.intersince-group.de